3. Electrical Parts List

*S.N.A. : Service Not Available

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
	3809-000169	CABLE-FLAT;30V,80C,150mm,12P,1.25mm,UL28	
	3809-001280	CABLE-FLAT;30V,80C,250MM,17P,1.25MM,UL28	
	3809-001622	CABLE-FLAT;30V,-,100mm,22P,1.25mm,UL2896	
	AH26-00307A	TRANS POWER;-,MM-ZJ9,-,17,-,-,-,230V,50H	
	AH39-00257F	POWER CORD;MAX980,-,CP2,250V,2.5A,1830MM	
	AH39-00320C	CBF COAXIAL CABLE;MAX-L68,110REC,-,1007#	
	AH40-00088A	TUNER-FM/AM;RDS,MJ104MA1-55C,MAX-DJ750,F	
	AH42-20001P	ANT LOOP;KS971120-01,-,18.5uH##10%,-,-	
	AH59-01265E	**REMOCON-ASSY;MM-ZJ9,SAMSUNG,-,-,37KEY,-,**	
SPK	**AH59-01367B**	**SPEAKER SYSTEM;PS-ZJ9,-,-,-,-,-,ELS,SP**	
	AH81-01452A	A/S PART-SPEAKER SYSTEM L;PS ZJ9,-,-,SPE	
	AH81-01452B	A/S PART-SPEAKER SYSTEM R;PS ZJ9,-,-,SPE	
	AH59-01382A	**DECK-CMS-300V,G4HI-5CD;G4HI-5CD,MM-ZJ9,-**	
	3809-001580	CABLE-FLAT;30V,80C,300,14P,1mm,AWM2896	
	3809-001615	CABLE-FLAT;500V,-,150mm,16P,1.0mm,UL2069	
	AH39-00644A	WIRE HARNESS;MM-ZJ9,UL1007#28,-,6P,-,WHI	
	AH91-60150C	ASSY CDP DECK;CMS-D73SG6(U)/JVC,CMS-300D	
	3409-001078	SWITCH-LEAF;16Vdc,500mA,10gf,SPST	
	AH30-00007A	PICK UP;SOH-AD3,-,-,-,100*80*45,D73SG6	
	AH92-02137A	**ASSY PCB-G4HI-5CD;MM-ZJ9,G4HI-5CD**	
C121	2401-000407	C-AL;10UF,20%,16V,GP,TP,3.5X5,2.5	
C306	2401-000778	C-AL;220uF,20%,10V,GP,-,6.3x11,2.5m	
X201	2802-000211	RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,TP,10.0x	
CW101	3708-001252	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;16P,1MM,STRAIGHT-F	
CW103	3708-001758	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;14P,1MM,STRAIGHT,S	
CW106	3711-000494	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CW105	3711-003409	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CW104	AH39-00060A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,51015-08,51004-08,	
D303	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23,	
D301	0402-000151	DIODE-RECTIFIER;1N5392,100V,1.5A,DO-15,T	
ZD301	0403-000344	DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.7-4.1V,500MW,DO-35,	
ZD302	0403-001220	DIODE-ZENER;UZ2.7BSB,2.7-2.9V,500MW,DO-3	
D302	0404-000144	DIODE-SCHOTTKY;SB01-05CP,50V,100MA,SOT-2	
Q302	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q301	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
IC301	1003-000179	IC-MOTOR DRIVER;KA9258D,SOP,28P,-,SINGLE	
IC202	1105-001261	IC-DRAM;12L1616A,16BIT,TSOP,50P,400MIL	
IC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
IC201	1204-002230	IC-DECODER;S5L9279X01,TQFP,100P,-,PLASTI	
R134	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R212	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R103	2007-000001	R-CHIP;68Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
OJ2	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW304	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW243	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW214	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JW242	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW267	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW283	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW289	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
OJ1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW198	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW228	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW229	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW239	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
JW241	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
R201R	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201L	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R115	2007-000282	R-CHIP;100Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R202L	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R202R	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R217	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R114	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R113	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R125	2007-000308	R-CHIP;10ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R120	2007-000338	R-CHIP;120Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R119	2007-000338	R-CHIP;120Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R110	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R117	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R102	2007-000444	R-CHIP;180Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R101	2007-000457	R-CHIP;18Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R305	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R108	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R112	2007-000477	R-CHIP;1Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
R209	2007-000477	R-CHIP;1Mohm,5%,1/8W,TP,2012	
R109	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R214	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R218	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R123	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R216	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R208	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R207	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R203	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R204	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R205	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R206	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R210	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R211	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R104	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R105	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R106	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R107	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R201	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R202	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R215	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R124	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R118	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R131	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R130	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R129	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R128	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R121	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R116	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R111	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R133	2007-001195	R-CHIP;820Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R122	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R127	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R132	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R302	2007-001216	R-CHIP;82ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R301	2007-001216	R-CHIP;82ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R126	2007-001216	R-CHIP;82ohm,5%,1/8W,TP,2012	
C225	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C226	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C230	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C233	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C235	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C237	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C215	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C108	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C109	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C111	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C130	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C129	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C123	2203-000203	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,2012,2mm	
C231	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C232	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C238	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C240	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C307	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C112	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C113	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C114	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C228	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C229	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C213	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C216	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C219	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C221	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C222	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C210	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C115	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C119	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C120	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C133	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C206	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C126	2203-000495	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C127	2203-000595	C-CER,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C135	2203-000609	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C205	2203-000787	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C204	2203-000787	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C201	2203-000787	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C116	2203-000802	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C128	2203-000802	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C125	2203-000840	C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C102	2203-000892	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C103	2203-000892	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C118	2203-000919	C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,2012	
C124	2203-001064	C-CER,CHIP;56NF,10%,50V,C0G,TP,2012	
C122	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
C136	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
C202R	2203-001537	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C202L	2203-001537	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C132	2203-001537	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C110	2203-001537	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C134	2203-001551	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C217	2203-001619	C-CER,CHIP;0.027nF,5%,50V,NP0,TP,2012	
C218	2203-001619	C-CER,CHIP;0.027nF,5%,50V,NP0,TP,2012	
C239	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
C234	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
C201L	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,BK,3x5,1mm	
C201R	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,BK,3x5,1mm	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
C301	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
C105	2401-001625	C-AL;6.8uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C211	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C214	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C224	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C236	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C303	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C304	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C305	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C208	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C104	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C106	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C107	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C131	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C139	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C203	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C207	2401-001934	C-AL;220uF,20%,6.3V,GP,-,6.3x7,-	
C117	2404-000148	C-TA,CHIP;1uF,10%,20V,-,TP,3216	
BD201	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
	AH97-01314A	ASSY CDP DECK;SDM-E51,5##,SDM-E51	
	AH92-02149B	**ASSY PCB-MAIN MANU;MM-ZJ9,MAIN MANU**	
OJK1	0603-001069	OPTIC TRANSMITTER;5V,8Mb/s,-,-17dBm,660n	
AIC3	1003-001162	IC-MOTOR DRIVER;KA3082,SIP,10PIN,25MIL,D	
WIC5	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
WIC4	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
WIC1	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
MIC2	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
FIC1	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
AIC2	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
HIC2/OPTION	1201-001285	IC-OP AMP;4556,SOP,8P,150MIL,+/-18V,100d	
DIC1	1203-000242	IC-POSI.FIXED REG.;7812,TO-220,3P,-,PLAS	
MIC3	1203-000294	IC-POSI.FIXED REG.;7808,TO-220,3P,-,PLAS	
AIC1	1204-001465	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7440D,SOP,28,18.	
SIC1	1204-002114	IC-AUDIO PROCESSOR;NJM2700G-TE1,SOP,40P,	
UX1	2801-001394	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAY,12.5	
UX2	2802-001198	RESONATOR-CERAMIC;10MHZ,0.5%,BK,8X3X5.5M	
OF1	2901-001139	FILTER-EMI ON BOARD;50V,.5A,-,390PF,7X2.	
CN1	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25MM,STRAIGH	
CN8	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25MM,STRAIGH	
CN2	3708-000411	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;12P,1.25MM,STRAIGH	
CN7	3708-001033	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25MM,STRAIGH	
CN17	3708-001758	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;14P,1MM,STRAIGHT,S	
CN13	3711-001098	CONNECTOR-HEADER;BOX,7P,1R,2.5mm,STRAIGH	
CN5	3711-002808	CONNECTOR-HEADER;BOX,7P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN3	3711-002809	CONNECTOR-HEADER;BOX,8P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN12	3711-003409	CONNECTOR-HEADER;BOX,3P,1R,2mm,STRAIGHT,	
PCN1	3711-005670	CONNECTOR-HEADER;BOX,15P,1R,2.5m,STRAIGH	
JACK1	3722-001727	JACK-PIN;2P,8.3PI,NI-P,BLK,-	
UIC1	AH11-00148A	MASK ROM;LC876780B-54L6,-,-,-,-,-,-,-	
OIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
UD50	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
UD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
UD16	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
MD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
UD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
UD15	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
UD24	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD20	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD19	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AD4	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD17	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD18	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
AZD1	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1000MW,DO-4	
AZD4	0403-000399	DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1000MW,DO-4	
AZD2	0403-000509	DIODE-ZENER;MTZJ5.6B,5.4-5.7V,500MW,DO-3	
CQ2	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
CQ3	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
AQ7	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
AQ6	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
WQ1	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9	
FQ3	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9	
FQ2	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9	
CQ3	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9	
CQ2	0501-000407	TR-SMALL SIGNAL;KSD471A-Y,NPN,800mW,TO-9	
UQ3	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ4	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ5	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ6	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
HQ1L	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
HQ1R	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ1	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
UQ2	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
JW189	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JW188	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JW187	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
WQ2	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
HQ2	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
FQ1	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
CQ1	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
HR6R	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HR6L	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR53	2001-000012	R-CARBON;680KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
HR7R	2001-000022	R-CARBON(S);33OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
HR7L	2001-000022	R-CARBON(S);33OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
AR29	2001-000027	R-CARBON;100OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR43	2001-000027	R-CARBON;100OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR35	2001-000036	R-CARBON;330OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR33	2001-000036	R-CARBON;330OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR31	2001-000047	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
AR30	2001-000052	R-CARBON(S);3.3KOHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.	
AR34	2001-000076	R-CARBON;47KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR32	2001-000076	R-CARBON;47KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
SR11	2001-000111	R-CARBON;150OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
HR5R	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR5L	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR52	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR8L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR8R	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR10L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR12	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR13	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR13R	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR10L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR10R	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR12L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR12R	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR13L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR22	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR23	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR24	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR25	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR26	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR17	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR18	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR19	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR20	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR21	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR27	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR33	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR34	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR35	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR56	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR7	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR28	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR29	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR30	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR31	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR32	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW185	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW186	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW190	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW191	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW192	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW180	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW181	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW182	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW183	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW184	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW193	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW199	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR108	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR109	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR15	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR16	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW194	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW195	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW196	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW197	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JW198	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR63	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR62	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR61	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR107	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SR4	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR64	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR55	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR68	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR67	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR66	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR65	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
MR12	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR2L	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR104	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR103	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR102	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR101	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR2R	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
MR11	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR5R	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR5L	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR3R	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR3L	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR10	2001-000295	R-CARBON;10MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
MR18	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
MR17	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR14	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR1	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR2	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR3	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR4	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR5	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SR8	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR27	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR28	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR91	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HR11	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SR5	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR40	2001-000435	R-CARBON;1MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
MR14	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
MR15	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
MR16	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR12	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR11	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
MR13	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR21L	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR21R	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR11L	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR11R	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR1	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR11	2001-000508	R-CARBON;220KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR56	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR4R	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
AR4L	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR8R	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR2L	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR2R	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR51	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR6L	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR8L	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR8L	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR20	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
CR1	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
CR2	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
CR3	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR6L	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR6R	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR50	2001-000702	R-CARBON;39KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR13	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
SR3	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR3R	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
HR3L	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
ER11	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR1R	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR1L	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR54	2001-000773	R-CARBON;470KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR57	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR51	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR50	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR49	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR48	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR47	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR7L	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR55	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR54	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR53	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR52	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR46	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SR1	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HR4R	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HR4L	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR7R	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR7L	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR45	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR44	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR42	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR105	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SR2	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR48	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
SR9	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
SR7	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
SR6	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
SR10	2001-000802	R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
UR9	2001-000850	R-CARBON;560KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
WR9L	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR49	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR45	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
WR44	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
FR9R	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
FR9L	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR7R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR7L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR6R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR22L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR22R	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR6L	2001-000977	R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
AR8	2001-001004	R-CARBON;82OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
AR188	2001-001096	R-CARBON(S);2.2OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
AR160	2001-001096	R-CARBON(S);2.2OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
OC3	2201-000379	C-CERAMIC,DISC;22NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,9	
UC1	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,5X3	
UC2	2201-000389	C-CERAMIC,DISC;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,5X3	
OC1	2201-000487	C-CERAMIC,DISC;33pF,5%,50V,SL,TP,5x3,5m	
AC60	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC61	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
OC4	2201-000800	C-CERAMIC,DISC;0.12NF,5%,50V,SL,TP,5X3.5	
UC25R	2202-000145	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.12NF,10%,50V,Y5P,T	
UC25L	2202-000145	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.12NF,10%,50V,Y5P,T	
UC25	2202-000145	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.12NF,10%,50V,Y5P,T	
HC2R	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
HC2L	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
AC2R	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
AC2L	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
AC1R	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
AC1L	2202-000231	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;0.33NF,10%,50V,Y5P,T	
WC33	2202-000263	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;470pF,10%,50V,Y5P,TP	
SC19	2202-000644	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;33nF,10%,50V,X7R,TP,	
SC14	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC15	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC16	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC9	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC12	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC13	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC14	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC15	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC16	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
AC10L	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
AC10R	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
AC11L	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
AC11R	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
AC18	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC13	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC12	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC11	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
SC10	2202-000780	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,+80-20%,50V,Y5	
UC29	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC30	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
WC3L	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC28	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
CC4	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
CC5	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC27	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
HC8L	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
HC8R	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC23	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
SC20	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
AC17	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
SC23	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
MC8	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
MC7	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
HC3R	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
HC3L	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
FC3R	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
FC3L	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
AC12R	2202-000820	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;5.6nF,20%,16V,Y5R,TP	
AC12L	2202-000820	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;5.6nF,20%,16V,Y5R,TP	
SC3	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
SC4	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
SC5	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC37	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC39	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC41	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC43	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
FC31	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
FC32	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
HC4	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
HC7	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
SC2	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
MC14	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
MC11	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
WC35	2301-000128	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
SC21	2305-000412	C-FILM,LEAD-PEF;470nF,5%,63V,TP,-,5mm	
SC22	2305-001037	C-FILM,LEAD-PEF;330nF,5%,63V,TP,7.5x5.5x	
WC2L	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
FC4R	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
FC4L	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
FC2R	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
FC2L	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
WC38	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
MC13	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
MC12	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
WC40	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
WC42	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
WC44	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
FC30	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
FC33	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
HC1L	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
HC1R	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
HC5	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
HC6	2401-000048	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,5x11,5	
UC6	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
OC2	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
SC8	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
AC62	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
AC41	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
AC13	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
SC7	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
SC6	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
WC36	2401-000480	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
WC34	2401-000480	C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
UC18	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC19	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC20	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC7	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC9	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
WC5	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC17	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
FC91	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
HC11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
SC17	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC10	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
SC18	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
HC10L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
CC3	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC9R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC9L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC8R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
HC10R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC4	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
SC1R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
SC1L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
MC9	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
MC10	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC4L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC3R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC3L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC15R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC15L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC4R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC8L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC6R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC6L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC5R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
AC5L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC3	2401-000759	C-AL;220nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm	
AC15	2401-000914	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
WC4L	2401-001022	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
CC1	2401-001355	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,8x11.5mm,5	
UC5	2401-001355	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,8x11.5mm,5	
CC2	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
AC7L	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
AC7R	2401-001952	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm	
HC9R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
HC9L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
CL1	2701-000179	INDUCTOR-AXIAL;33UH,10%,4298	
CL2	2701-000179	INDUCTOR-AXIAL;33UH,10%,4298	
HL1R	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
HL1L	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
BEAD5	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
BEAD4	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
BEAD3	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
BEAD2	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
	AH92-02150A	**ASSY PCB-FRONT;MM-ZJ9,247*330*1.6T**	
REM1	0609-001189	MODULE REMOCON;HORIZONTAL,16.4MM,TR	
VR1	3406-001047	SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5mA,-,12mm	
SW15	3406-001100	SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5MA,CLICK, WITH TA	
UCN1	3708-000454	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;22P,1.25MM,STRAIGH	
HP1	3722-001588	JACK-PHONE;7P,3.6PI,AG,BLK,-	
VFD1	AH07-00138A	VF DISPLAY;HCA-14LSO3T,MM-ZJ9,48.3*100,8	
UCN5	AH39-00660A	LEAD CONNECTOR-ASSY;MM-ZJ9,UL2547,-,7,25	
GND1	AH39-50001H	WIRE HARNESS;RING,1007#24,100MM,BLK	
GND2	AH39-50001H	WIRE HARNESS;RING,1007#24,100MM,BLK	
GND3	AH39-50001H	WIRE HARNESS;RING,1007#24,100MM,BLK	
GND3	AH39-50001L	WIRE HARNESS;RING,1007#24,200MM,BLK	
UD9	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD8	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UD5	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
UQ4	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
UQ3	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
UQ2	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
UQ1	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
ULD5	0601-001238	LED;ROUND,RED,3.1mm,697nm	
ULD4	0601-001238	LED;ROUND,RED,3.1mm,697nm	
ULD3	0601-001238	LED;ROUND,RED,3.1mm,697nm	
ULD2	0601-001238	LED;ROUND,RED,3.1mm,697nm	
ULD1	0601-001238	LED;ROUND,RED,3.1mm,697nm	
UR45	2001-000062	R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
UR5	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR11	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR12	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR6	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR7	2001-000258	R-CARBON;1.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR13	2001-000258	R-CARBON;1.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
UR49	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR48	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR47	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR43	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR41	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR33	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR22	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR21	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR20	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR19	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR4	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR10	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR1	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR8	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR14	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR34	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR30	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR2	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR15	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR46	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR31	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR16	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR17	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR32	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
UR9	2001-000995	R-CARBON;820OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR3	2001-000995	R-CARBON;820OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
UR39	2001-001163	R-CARBON(S);560OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR38	2001-001163	R-CARBON(S);560OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR37	2001-001163	R-CARBON(S);560OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR36	2001-001163	R-CARBON(S);560OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UR35	2001-001163	R-CARBON(S);560OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
UC2	2202-000279	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3.	
UC1	2202-000279	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3.	
UC32	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC31	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC30	2202-000781	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
UC18	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC20	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC23	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC9	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC10	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC11	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC12	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC17	2202-000796	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1NF,10%,50V,Y5P,TP,3	
UC13	2202-000854	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,30%,50V,Y5R,TP,	
UC14	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
UC8	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
UC3	2401-000455	C-AL;10uF,20%,35V,GP,TP,4x7mm,5mm	
UC22	2401-000455	C-AL;10uF,20%,35V,GP,TP,4x7mm,5mm	
UC21	2401-000455	C-AL;10uF,20%,35V,GP,TP,4x7mm,5mm	
UC3	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
UC25	2401-001364	C-AL;470uF,20%,16V,GP,TP,10x12.5,5	
UC33	2401-001887	C-AL;100nF,20%,50V,-,TP,4x7mm,5	
BEAD1	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
SW2	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW20	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW3	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW4	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW5	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW6	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW7	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW8	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW9	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW19	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW1	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW10	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW11	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW12	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW13	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW18	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW17	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW16	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
SW14	3404-000165	SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST	
	AH92-02151A	ASSY PCB-POWER;MM-ZJ9,247*197,1.6T	
PD16	0402-001258	DIODE-BRIDGE;GBU606,600V,6A,SIP-4,BK	
PD3	0402-001258	DIODE-BRIDGE;GBU606,600V,6A,SIP-4,BK	
PQ4	0502-001138	TR-POWER;KSB1366,PNP,25W,TO-220F,BK,100	
PQ1	0502-001138	TR-POWER;KSB1366,PNP,25W,TO-220F,BK,100	
PQ2	0503-001016	TR-DARLINGTON;2SB1626-P,PNP,30W,TO-220F,	
PIC4	1201-000191	IC-OP AMP;4558,DIP,8P,300MIL,DUAL,20V/mV	
PIC1	1203-000110	IC-NEGA.FIXED REG.;7912,TO-220,3P,-,PLAS	
PIC6	1203-000242	IC-POSI.FIXED REG.;7812,TO-220,3P,-,PLAS	
PIC3	1203-001006	IC-POSI.FIXED REG.;78R05,TO-220F,4P,-,PL	
PIC5	1203-002560	IC-POSI.FIXED REG.;NJM7805,TO-220F,3P,-,	
PIC2	1203-002560	IC-POSI.FIXED REG.;NJM7805,TO-220F,3P,-,	
PR12	2003-000701	R-METAL OXIDE(S);470ohm,5%,2W,AA,TP,4x12	
PR5	2008-000138	R-FUSIBLE;1ohm,5%,2W,AA,TP,6.5x17mm	
PC22	2201-000795	C-CERAMIC,DISC;10NF,10%,400V,Y5P,TP,15X1	
PC21	2201-000795	C-CERAMIC,DISC;10NF,10%,400V,Y5P,TP,15X1	
PC9	2401-000230	C-AL;100uF,20%,100V,GP,TP,12.5x20mm	
PC25	2401-001882	C-AL;1000uF,20%,16V,LZ,-,10x20,-	
PC6	2401-003116	C-AL;4700uF,20%,35V,-,BK,18X35.5,7.	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
PC7	2401-003116	C-AL;4700uF,20%,35V,-.BK,18X35.5,7.	
PC12	2401-003852	C-AL;6800UF,20%,50V,GP,BK,22X40MM,1	
PC11	2401-003852	C-AL;6800UF,20%,50V,GP,BK,22X40MM,1	
PRL2	3501-001008	RELAY-POWER;12VDC,530MW,10000MA,1FORMC,1	
PRL1	3501-001060	RELAY-POWER;12VDC,1.92W,20000MA,2FOMEA,2	
FS8	3601-000170	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,GLASS,	
FS7	3601-000170	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,GLASS,	
FS1	3601-000248	FUSE-CARTRIDGE;250V,2A,TIME-LAG,GLASS,5x	
FS6	3601-000301	FUSE-CARTRIDGE;250V,6.3A,TIME-LAG,GLASS,	
FS5	3601-000301	FUSE-CARTRIDGE;250V,6.3A,TIME-LAG,GLASS,	
PCN5	3711-000190	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,7.92MM,STRA	
PCN3	3711-000820	CONNECTOR-HEADER;BOX,2P,1R,2.5MM,STRAIGH	
PCN2	3711-001054	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,2.5mm,STRAIGH	
SCREW	6003-001375	SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M3,L8,ZPC(YEL),SWRC	
PT2	AH26-00264A	TRANS POWER-ECO TRANS POWER;ECO TRANS PO	
PL2	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,	
PL1	AH27-10001F	COIL-CHOKE;27uH,K,Q30,-,-,DR(6.5*7.5),-,	
CN4	AH39-00659A	LEAD CONNECTOR-ASSY;MM-ZJ9,UL1007,-,15,2	
PD7	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PD20	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PD11	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
PD4	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD5	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD6	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD8	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD9	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD19	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD10	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD12	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD13	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD14	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PD18	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
PZD5	0403-000352	DIODE-ZENER;UZ4.7BM,4.4-5V,500MW,DO-35,T	
PZD1	0403-000352	DIODE-ZENER;UZ4.7BM,4.4-5V,500MW,DO-35,T	
PZD6	0403-000358	DIODE-ZENER;UZ5.6BSB,5.46-5.7V,500MW,DO-	
PZD3	0403-000380	DIODE-ZENER;UZP13B,12.4-14.1V,1000MW,DO-	
PZD2	0403-000380	DIODE-ZENER;UZP13B,12.4-14.1V,1000MW,DO-	
PZD4	0403-000509	DIODE-ZENER;MTZJ5.6B,5.4-5.7V,500MW,DO-3	
PQ8	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
PQ7	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
PQ5	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
PQ11	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
PQ10	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
PQ6	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,TO-92,	
PQ3	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
PQ9	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
PR23	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR9	2001-000066	R-CARBON(S);10KOHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
PR18	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR26	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR24	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR37	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR3	2001-000411	R-CARBON;18KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR1	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR20	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR36	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR21	2001-000472	R-CARBON;2.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR8	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR42	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR38	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR33	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR32	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR27	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR25	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR7	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR22	2001-000613	R-CARBON;3.9KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR13	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR17	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR11	2001-000773	R-CARBON;470KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR10	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
PR4	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
PR2	2001-001055	R-CARBON(S);1.8KOHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.	
PR6	2001-001055	R-CARBON(S);1.8KOHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.	
PR40	2001-001070	R-CARBON(S);120OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
PR39	2001-001077	R-CARBON(S);150OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
PR31	2001-001107	R-CARBON(S);220ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4	
PR19	2001-001124	R-CARBON(S);3.9OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
PR16	2001-001153	R-CARBON(S);47OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
PR15	2001-001153	R-CARBON(S);47OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
PR14	2008-000137	R-FUSIBLE;1ohm,5%,1W,AA,TP,4.3x13mm	
PC31	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC32	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC33	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC30	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC23	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC16	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC13	2201-000161	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,500V,Y5V,TP,	
PC27	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
PC8	2401-000357	C-AL;100uF,20%,50V,GP,-,8x11.5,3.5m	
PC2	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
PC26	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
PC24	2401-000778	C-AL;220uF,20%,10V,GP,-,6.3x11,2.5m	
PC29	2401-000804	C-AL;220uF,20%,16V,GP,TP,8x9mm,5	
PC14	2401-000830	C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5	
PC15	2401-000830	C-AL;220uF,20%,25V,GP,TP,8x11.5,5	
PC10	2401-001020	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,TP,4X7,5	
PC3	2401-001625	C-AL;6.8uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
PC4	2401-002300	C-AL;47uF,20%,50V,GP,TP,6.3x11,5	
PC1	2401-002300	C-AL;47uF,20%,50V,GP,TP,6.3x11,5	
BEAD1	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
BEAD2	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
BEAD3	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
FS1	3602-000147	FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm	
	AH92-02152A	**ASSY PCB-DECK;MM-ZJ9,247*247,1.6T**	
JIC1	1201-001899	IC-PREAMP;HA12237F,QFP,40P,7X7MM,-,-,PLA	
JCON2	3708-000193	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;17P,1.25MM,STRAIGH	
JCON3	3708-000411	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;12P,1.25MM,STRAIGH	
JL1L	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JL1R	AH26-10002W	TRANS TRAP-COIL;BIAS-TRAP105K,BIAS-TRAP,	
JT1	AH26-10003C	TRANS TRAP-COIL;PCHNS-5371EQJ,BIAS-TRAP,	
JCW1	AH39-00062A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,5295,PHR,-,6P,150M	
	AH94-01454A	ASSY TAPG-DECK;MM-ZJ9,247*247,1.6T	
JD1	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
JD2	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
JZD1	0403-000354	DIODE-ZENER;UZ5.1B,4.8-5.4V,500MW,DO-35,	
JQ5R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ5L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4R	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ4L	0501-000010	TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92,	
JQ9	0501-000369	TR-SMALL SIGNAL;KSC2331-Y,NPN,1000mW,TO-	
JQ12	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
JQ13	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
JQ7	0501-000422	TR-SMALL SIGNAL;KTA1273,PNP,-30V,-30V,-2	
JQ8	0501-002409	TR-SMALL SIGNAL;KTC945B,NPN,625MW,T0-92,	
JQ10	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ11	0504-000118	TR-DIGITAL;KSR1003,NPN,300MW,22K/22K,TO-	
JQ3	0504-001128	TR-DIGITAL;KRA103M,PNP,400MW,22K/22K,TO-	
JR20	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR17	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR12	2001-000020	R-CARBON(S);22OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
JR26R	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR26L	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR27R	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR27L	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR33	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR40	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR32R	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR32L	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR2	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR1	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR28R	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR28L	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR01R	2001-000356	R-CARBON;150KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR01L	2001-000356	R-CARBON;150KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR7R	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR7L	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR43	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR42	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR24R	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR24L	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR14	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR35	2001-000435	R-CARBON;1MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR9	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR5R	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR5L	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR31R	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR31L	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR30R	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR30L	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR13	2001-000456	R-CARBON;2.2OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
JR3	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR34	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR8	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR10	2001-000591	R-CARBON;3.3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR18	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR19	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR4R	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR4L	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR41	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR39	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR38	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR37	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR36	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR11R	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR11L	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
JR29R	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR29L	2001-000890	R-CARBON;6.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
JR21A	2001-001088	R-CARBON(S);1KOHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M	
JR23	2001-001178	R-CARBON(S);680OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
JR22	2001-001178	R-CARBON(S);680OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4	
JC19R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC19L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC17R	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
JC17L	2201-000163	C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7	
JC4R	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC4L	2201-000368	C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X	
JC15R	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC15L	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
JC22L	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
JC22R	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
JC11R	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC11L	2202-000847	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1,8nF,30%,50V,Y5S,TP	
JC18L	2301-000375	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,11x12.5x	
JC18R	2301-000375	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,11x12.5x	
JC13R	2301-000379	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5	
JC13L	2301-000379	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5	
JC8	2301-000390	C-FILM,LEAD-PEF;15nF,10%,50V,TP,7x12x3.5	
JC6	2301-000404	C-FILM,LEAD-PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x	
JC5	2301-000407	C-FILM,LEAD-PEF;2.7nF,10%,50V,TP,5.5x12x	
JC3	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
JC23	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
JC16R	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
JC16L	2401-000027	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
JC24	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
JC20R	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
JC20L	2401-000651	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
JC30	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,BK,5x11mm,2mm	
JC10	2401-001912	C-AL;1uF,20%,50V,GP,BK,5x11mm,2mm	
JC9R	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC9L	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC7	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JC27	2401-001975	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm	
JL2	2701-000298	INDUCTOR-AXIAL;470uH,10%,4298	
	AH92-02153A	**ASSY PCB-AMP;MM-ZJ9,247*163,1.6T**	
AFQ8	0505-001873	FET-SILICON;FQPF13N10,N,100V,8.7A,0.18oh	
AFQ6	0505-001873	FET-SILICON;FQPF13N10,N,100V,8.7A,0.18oh	
AFQ4	0505-001873	FET-SILICON;FQPF13N10,N,100V,8.7A,0.18oh	
AFQ2	0505-001873	FET-SILICON;FQPF13N10,N,100V,8.7A,0.18oh	
AFQ7	0505-001874	FET-SILICON;FQPF12P10,P,-100,-8.2A,0.29o	
AFQ5	0505-001874	FET-SILICON;FQPF12P10,P,-100,-8.2A,0.29o	
AFQ3	0505-001874	FET-SILICON;FQPF12P10,P,-100,-8.2A,0.29o	
AFQ1	0505-001874	FET-SILICON;FQPF12P10,P,-100,-8.2A,0.29o	
AR96	2003-000473	R-METAL OXIDE(S);10ohm,5%,3W,AA,TP,6x16m	
AR81	2003-000473	R-METAL OXIDE(S);10ohm,5%,3W,AA,TP,6x16m	
AR46	2003-000473	R-METAL OXIDE(S);10ohm,5%,3W,AA,TP,6x16m	
AR41	2003-000473	R-METAL OXIDE(S);10ohm,5%,3W,AA,TP,6x16m	
AC21	2401-000871	C-AL;220uF,20%,50V,GP,-,10x16mm,5mm	
AC13	2401-000871	C-AL;220uF,20%,50V,GP,-,10x16mm,5mm	
AJ1	3716-001205	TERMINAL-BLOCK;SOLDER,4P,6.3MM,60V,7A	
AL4	AH27-00058A	COIL CHOKE;ID15-15,MM-ZJ9,15,-,-,30m?,-,	
AL3	AH27-00058A	COIL CHOKE;ID15-15,MM-ZJ9,15,-,-,30m?,-,	
AL2	AH27-00058A	COIL CHOKE;ID15-15,MM-ZJ9,15,-,-,30m?,-,	
AL1	AH27-00058A	COIL CHOKE;ID15-15,MM-ZJ9,15,-,-,30m?,-,	
ACW1	AH39-00579A	LEAD CONNECTOR-ASSY;RCD-Y95,1007#22,UL,6	
ACW2	AH39-00660B	LEAD CONNECTOR-ASS'Y;MM-ZJ9,UL2547,-,7,1	
	AH62-00124A	HEAT SINK-MAIN;MM-ZJ9,AL T3.0,-,-,-,-,	
AD2	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,100MA,SOD-323	
AD1	0401-001090	DIODE-SWITCHING;1SS355,80V,100MA,SOD-323	
AZD5	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD6	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD7	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD8	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD1	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD2	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD3	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AZD4	0403-001464	DIODE-ZENER;UDZS12B,11.74-12.24V,200MW,S	
AQ2	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ4	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ5	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ9	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ11	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ12	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ15	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ17	0501-000312	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AQ16	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ6	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ7	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ10	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ13	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ14	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AIC4	1003-001740	IC-FET DRIVER;S1A0051,TSSOP,16P,5x4.4mm,	
AIC2	1003-001740	IC-FET DRIVER;S1A0051,TSSOP,16P,5x4.4mm,	
AIC3	1201-002145	IC-AUDIO AMP;S1A0071,TSSOP,48P,6.1x12.5m	
AIC1	1201-002145	IC-AUDIO AMP;S1A0071,TSSOP,48P,6.1x12.5m	
AR001	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR70	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR69	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR64	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR50	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR49	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR72	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR99	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR98	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
AR94	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR83	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR79	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR21	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR20	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR15	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR113	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR100	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR22	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR48	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR44	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR43	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR39	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR308	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR8	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR4	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR63	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR62	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR3	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR200	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR201	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR74	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR85	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR86	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR93	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR24	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR30	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR32	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR38	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR66	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR68	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR71	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR82	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR97	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR65	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR14	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR16	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR19	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR42	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR47	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR56	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR57	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR6	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR7	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR10	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR11	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR52	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR53	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR84	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR78	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR75	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR73	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR87	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR88	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR91	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR92	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR23	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR25	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR28	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR29	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR37	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR35	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR33	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR31	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR17	2007-000106	R-CHIP;220Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR112	2007-000106	R-CHIP;220Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR111	2007-000106	R-CHIP;220Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR110	2007-000106	R-CHIP;220Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR305	2007-000120	R-CHIP;680ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR303	2007-000120	R-CHIP;680ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR54	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR51	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR1	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR9	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR61	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR60	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR55	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR5	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR76	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR77	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR89	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR90	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR26	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR27	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR34	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR36	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR13	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR95	2007-007069	R-CHIP;0.05OHM,1%,1W,TP,6432	
AR80	2007-007069	R-CHIP;0.05OHM,1%,1W,TP,6432	
AR45	2007-007069	R-CHIP;0.05OHM,1%,1W,TP,6432	
AR40	2007-007069	R-CHIP;0.05OHM,1%,1W,TP,6432	
AC77	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
AC79	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC81	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC83	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC28	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC30	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC35	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC50	2201-000783	C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,	
AC65	2203-000189	C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
AC62	2203-000189	C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
AC3	2203-000189	C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
AC15	2203-000189	C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
AC42	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC7	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC6	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC201	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC200	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC8	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC60	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC54	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC5	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC61	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC55	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC48	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC4	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
AC89	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC88	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC87	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC92	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC93	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC94	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC38	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC40	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC41	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC45	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC44	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC43	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
AC84	2203-001408	C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AC80	2203-001408	C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AC33	2203-001408	C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AC27	2203-001408	C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AC53	2203-001630	C-CER,CHIP;330nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608	
AC68	2203-002793	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,201	
AC18	2203-002793	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,201	
AC20	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC49	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC64	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC66	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC67	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC103	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC104	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC14	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC17	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC19	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
AC56	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC58	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC51	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC91	2301-000128	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
AC86	2301-000128	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
AC46	2301-000128	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
AC39	2301-000128	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
AC90	2305-000412	C-FILM,LEAD-PEF;470nF,5%,63V,TP,-,5mm	
AC85	2305-000412	C-FILM,LEAD-PEF;470nF,5%,63V,TP,-,5mm	
AC47	2305-000412	C-FILM,LEAD-PEF;470nF,5%,63V,TP,-,5mm	
AC37	2305-000412	C-FILM,LEAD-PEF;470nF,5%,63V,TP,-,5mm	
AC69	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC72	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC73	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC76	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC22	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC25	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC26	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC34	2401-000213	C-AL;100nF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
AC95	2401-000407	C-AL;10UF,20%,16V,GP,TP,3.5X5,2.5	
AC63	2401-000407	C-AL;10UF,20%,16V,GP,TP,3.5X5,2.5	
AC16	2401-000407	C-AL;10UF,20%,16V,GP,TP,3.5X5,2.5	
AC52	2401-001238	C-AL;4.7uF,20%,25V,GP,BK,3x5,1mm	
AC32	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC70	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC71	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC74	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC75	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC1	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC2	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC23	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC24	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC31	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
AC98	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
AC97	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
	AH97-01330A	ASSY-CA'DECK;-,MM-ZJ9,ASSY CA	

Location no.	Code no.	Description & Specification	Remarks
JCW1-1	3809-001279	CABLE-FLAT;30V,80C,200MM,17P,1.25MM,UL28	
	3809-001434	CABLE-FLAT;30V,80C,100MM,12P,1.25MM,UL28	
LEAD	AH39-00321A	LEAD CONNECTOR ASSY;-,-,-,-,-,BLK,-,-,-,	
	AH59-01304A	**DECK-CASSETTE;ADR249BTR2,RCD-Y95,-,-,DC1**	
	AH81-00102A	A/S-SOLENOID;DAT-05A1,MT75-00049A,-,-,-,	
	AH81-00144A	A/S-BELT FR;ADR2400-MAIN64.6,6602-001050	
	AH81-00286A	A/S-SWITCH;ADR2400-MODE,-	
	AH81-00287A	A/S-PHOTO SENSOR;ADR2400,0604-000199,-,-	
	AH81-01410A	A/S-HEAD ASSY;TR56RAF2N1,MT59-11013F,-,-	
	AH81-01411A	A/S-BELT SUB;37*1.1*1.1,6602-K0001A,-,-,	
	AH81-01412A	A/S-MOTOR ASSY;EG-530AD-2B,MT91-15013Y,-	
	AH81-01413A	A/S PART-CONTROL PCB ASS'Y;MT91-21019R,M	